## 持込み PC からのプリンタ利用方法(Mac)

以下の手順で M 棟 4 階ラウンジ、G 棟 4 階西側ラウンジにあるプリンタ・複合機をネットワークプリ ンタとして利用できます。

(G棟4階中央ラウンジは利用できません)

1. 富士ゼロックスの公式サイトへアクセスします。



2. 「ダウンロード」から「ドライバ検索」を選択します。



3. スクロールして「商品一覧から選ぶ」から「ApeosPort」を選択します。



4. 少しスクロールしたところにある、「ApeosPort-VI」の項目から「ApeosPort-VI C2271」を選択し ます。(PrintServerN03 ではありません)

	×			*
← → C' 🔒 https://www.fujixe	erox.co.jp/download/apeosport		\$	Ξ
FUJI Xerox 🌍 אין דעע 🕤	ション   商品情報   サポート	ダウンロード 企業情報	○ お問い合わせ	Ĩ
ApeosPort-VII				
ApeosPort-VII C7773 (Print Server N04 V7.2) >	ApeosPort-VII C7773 >	ApeosPort-VII C6673 (Print Server N04 V7.2) >	ApeosPort-VII C6673 >	
ApeosPort-VII C5573 (Print Server N04 V7.2) >	ApeosPort-VII C5573 >	ApeosPort-VII C4473 (Print Server N04 V7.2) >	ApeosPort-VII C4473 >	
ApeosPort-VII C3373 (Print Server N04 V7.2) >	ApeosPort-VII C3373 >	ApeosPort-VII C2273 (Print Server N04 V7.2) >	ApeosPort-VII C2273 >	
ApeosPort-VI				
ApeosPort-VI C7771 (Print Server N03 V7.2) >	ApeosPort-VI C7771 >	ApeosPort-VI C6671 (Print Server N03 V7.2) >	ApeosPort-VI C6671 >	
ApeosPort-VI C5571 (Print Server N03 V7.2) >	ApeosPort-VI C5571 >	ApeosPort-VI C4471 (Print Server N03 V7.2) >	ApeosPort-VI C4471 >	
ApeosPort-VI C3371 (Print Server N03 V7.2) >	ApeosPort-VI C3371 >	ApeosPort-VI C2271 (Print Server N03 V7.2) >	ApeosPort-VI C2271 >	
ApeosPort-V				ļ
ApeosPort-V C7785 >	ApeosPort-V C7780 >	ApeosPort-V C7776 (Print Server	ApeosPort-V C7776 >	Ĩ

5. 上部のタブから「MacOS」を選びます。表示される MacOS のバージョンから、ご自身がご利用の OS を選択します。

● ○ ○ / ■ApeosPort-VI C2271 : ダク ×						-
← → C 🔒 https://www.fujixero:	<.co.jp/download/apeos;	port/6_c2271			ជ	≡
FUJI Xerox 🌒	検索		Q #-	ム   用紙&消耗品	富士ゼロックスダイレクト	
ソリューション   商品情報	サポート   ダウンロ・	-ド 企業情報			お問い合わせ	
ホーム > ダウンロード > ApeosPort シリー	-ズ≻ApeosPort-VI C2271					
ApeosPort-VI C227	1					
Windows	Mac OS	Windows Server	£¢	の他のOS	OS非依存(ファームウ ェアほか)	
macOS 10.14 Mojave (日本語環境) OS X 10.11 El Capitan (日本語環境) OS X 10.8 Mountain Lion (日本語環境	<ul> <li>macOS 10.</li> <li>OS X 10.10</li> <li>剤 Mac OS X 1</li> </ul>	.13 High Sierra (日本語環境) ) Yosemite (日本語環境) > 10.7 Lion (日本語環境) >	境) >	macOS 10.12 Si OS X 10.9 Maver Mac OS X 10.6 Si	erra (日本語環境) > icks (日本語環境) > now Leopard (日本語環境)	,
関連情報						
ApeosPort シリーズ > その他の商品 >	DocuCentre シリーズ 英語版トップ <b>〉</b>	> DocuPrint \$	シリーズ >	Doc	uColor シリーズ >	
サポート終了商品 >						

6. ドライバがいくつか表示されますが、「Mac OS X 用 PPD ファイルインストーラー」を選択します。 ※ ページの前半にある「Mac OS X 用プリンタードライバー」は、今回のドライバと異なりますの で、ダウンロードしないでください。

JJI xerox 🕥	ソリューション 商品情報 サポート ダウンロード 企業情報	Q お問い合わせ
Print Driver for Ma	cosx >	
<b>4</b> 2	Please download this driver if your printer does not equip with PostScript <sup>®</sup> options. This printer dri used in both English and Japanese OS environments.	lver can be
Mac OS X用プリン	タードライバー >	
概要	オプションのPostScript <sup>*</sup> を搭載していない場合にお使いください。日本語・英語環境で共通利用でき ( 「Print Driver for Mac OS X」と同じプリンタードライバーです。)	tat.
Mac OS X PPDファ	イルインストーラー >	
板要	PostScript <sup>®</sup> を利用される場合にご利用ください。PostScript <sup>®</sup> をご利用になる場合、PostScript <sup>®</sup> オプジ 必要です。大体しの機種でのオプション基礎状況を確認してください。	ションの追加が

7. 使用許諾条件をお読みいただき、同意していただければ「使用許諾条件に同意しダウンロード」を 押して、ファイルをダウンロードしてください。



* T C inttps://www.fujixerox.co.jp/dow	nload/apeosport/6_c7771/n	nac1013/ppd	53	1
FUJI XeroX 🌒 ソリューション 高品	習情報 サポート ダウ	フンロード 企業情報	○ お問い合わせ	Ī
現要				
ostScript <sup>®</sup> を利用される場合にご利用ください Dオプション搭載状況を確認してください。	。PostScript <sup>®</sup> をご利用にな	る場合、PostScript <sup>®</sup> オプションの	追加が必要です。お使いの機種	Ĉ
<ul> <li>、 次下の破壊し、 破肥の通いにより「耐用モ ご使用のモデルをご確認ください。</li> <li>ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C</li> </ul>	テル」と「夜朝(12)モテル」 C4475/C3375/C2275	11:00 ります。モナルの見分け方を	:参考にして、インストール前に	
<ul> <li>Appearance (- / 780 / C6680 / C3580</li> <li>DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 /</li> <li>DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580</li> <li>ポウンロード</li> </ul>	/ C4475 / C3375 / C2275			-
<ul> <li>Appearance (* 780 / C680 / C550 / C5575 / DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580 / C580 / C580</li></ul>	(C4475 / C3375 / C2275 ファイル名	fxmacprnps1812am109fml.4	dmg	
<ul> <li>Appearance (*180) (2680) (2580)</li> <li>DocuCentre-V(7778) (26675) (25575)</li> <li>DocuCentre-V(7780) (26680) (25580)</li> <li>オウンロード</li> <li>使用許諾条件に同意しダウンロード &gt;</li> </ul>	/C4475/C3375/C2275 ファイル名 ファイル形式	fxmacprnps1812am109fmLo ディスクイメージ形式	dmg	
<ul> <li>Appearance (* 780) C6680 / C5580</li> <li>DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 /</li> <li>DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580</li> <li>グンロード</li> <li>使用許茲条件に同意しダウンロード &gt;</li> </ul>	/C4475/C3375/C2275 ファイル名 ファイル形式 ファイルサイズ	fxmacprnps1812am109fmLa ディスクイメージ形式 40,591,774 パイト	dmg	
<ul> <li>Appearance (* 780) (2680) (2530)</li> <li>DocuCentre-V (7775) (26675) (25575)</li> <li>DocuCentre-V (7780) (26680) (25580)</li> <li>(ウンロード</li> <li>(ウンロード)</li> <li>(使用許茲条件に同意しダウンロード &gt;)</li> </ul>	7C4475/C3375/C2275 ファイル名 ファイル形式 ファイルサイズ	fxmacprnps1812am109fmLa ディスクイメージ形式 40,591,774 パイト	dmg	

8. ダウンロードしたファイルをクリックすることで、インストーラーがマウントされます。



9. マウントされたインストーラーを開き、「Fuji Xerox PS Plug-in Installer.pkg」をクリックして実行 します。

) 🔿 🔿	🛄 Fuji Xerox PS Plug-in Installer	
1	2 項目、4.1 MB 空き	-0
÷		
Fuji Xerox PS Plug-in Installer.pkg	readme.txt	

10. インストーラーが実行されますので、内容を確認して「続ける」をクリックします。 表示される内容を確認し、インストールウイザードに従ってインストールを実施します。







11. パスワードを求められた際には、管理者ユーザー名とパスワードを入力してください。

	"インストーラ"に変更を許可するには、パスワードを 入力してください。
	名前: administrator
	パスワード:
▶ 詳細な†	青報
?	(キャンセル) OK

12. インストールが完了したら「閉じる」をクリックします。 インストールに利用したファイルやフォ ルダは削除していただいて結構です。



13. 「システム環境設定」を開きます。「プリントとファックス」をクリックします。



14. 左下にある「+」アイコンをクリックします。

0 0 0	プリントとファクス
▲ ▶ すべてを表示	Q
ブリンタ         ● 待機中,最後に使用         ● 待機中         ● 待機中         ● 持機中         ● 192.168.1.200-1         ● 待機中         ● 192.168.1.200-1         ● 待機中         ● 192.168.1.200-1         ● 待機中         ● 200-1         ● 待機中         ● 100-1000Press         + ●	10.24.1.100         ブリントキューを開く         オブションとサブライ         場所:         種類:       FX DocuCentre-IV C7780 Kanji v3018.103 PS J2         状況:       待機中         ・       ネットワークでこのブリンタを共有 (共有"環境設定
デフォ デフォル	ルトのプリンタ: 最後に使用したプリンタ ・ トの用紙サイズ: A4 ・
変更できないようにするに	はカギをクリックします。

15. プリンタの追加ウインドウが開きますので、上部のアイコンから「IP」をクリックします。

00	プリンタの追加	$\odot$
	🔘 🚔 🔍 🔍	
デフォルト ファク	ス IP Windows 検索	
プロトコル:	[ IPD (Line Printer Daemon)	•
アドレス:		
	ホスト名または IP アドレスを入力してください。	
キュー:		
	デフォルトキューの場合は、空のままにします。	
名前:	選択されていません	
場所:	選択されていません	
ドライバ:		<b></b>
	0	n <del>i</del> ta'
		10.JH

16. 表示される内容を、次の通り選択/入力します。

項目	入力情報
プロトコル	LPD
IPアドレス	10.11.73.2 もしくは 10.11.73.3
キュー	G4M4Mac
名前	ご自身が分かりやすい名前
	例)ラウンジ複合機

00	プリンタの追加	$\Box$
8 🗕	۹ 🐴	
デフォルト ファク	ス IP Windows 検索	
プロトコル:	LPD (Line Printer Daemon)	¢
アドレス:	10.11.73.2	-
	完全で正しいアドレスです。	
キュー:	G4M4Mac	-
	デフォルトキューの場合は、空のままにします。	
名前:	ラウンジ複合機	
場所:		
ドライバ:	FX ApeosPort-VI C2271 v3018.103 PS H2	\$
		追加

17. 「ドライバ」の項目は「プリンタソフトウェアを選択」を選択します。

自動選択 ✓ 一般的な PostScript プリンタ Generic PCL Laser Printer	
プリンタソフトウェアを選択	
その他	J

18. プリンタの一覧が表示されますので、上部のボックスへ今回利用する複合機の型番の一部「2271」 を入力します。

表示された内容から、「FX ApeosPort-VI C2271 v3018.103 PS H2」を選択して「OK」をクリック します。

	Q 2271	e
EX ApeosPort_V/LC22	71 v3018 103 PS H2	_
FX ApeosPort-VI C22	71 v3018 103 PS 12	
FX DocuCentre-VI C2	271 v3018 103 PS H2	
FX DocuCentre-VI C2	271 v3018 103 PS I2	
TA Docacentre-vi Cz		
		_
		01/
	++200	UK

19. 「インストール可能なオプション」が表示された際には、そのまま「続ける」をクリックします。

インストール可能なオプション 10.11.73.2	
ここにプリンタのオブションが正しく表示され、使用できることを確認してく さい。プリンタおよびオブションのハードウェアについては、プリンタに付属 マニュアルを参照してください。	だの
排出オプション: (なし)	
□ 製本トレイ	
□ 三つ折り排出トレイ	
□ サイドトレイ	
□ 大容量給紙トレイ	
サイズ表示の切り替え: AB系	
八開/十六開のサイズ切り替え: 八開 (267x388mm) 🛟	0
暗証番号の最小桁数: 0	U.
認証/集計時の入力項目: User IDとAccount ID 🛟	×.
x ∓11 3072MR	<b>Y</b>
(キャンセル) (続ける	$\supset$

20. 最後にユーザー情報の設定を行います。 何らかのアプリケーション(例:テキストエディット)を 起動し、印刷画面を表示させます。中段 にあるプルダウンメニューから、「認証情報」を選択しま す。

✔ テキストエディット	
レイアウト カラー・マッチング 用紙処理 給紙 表紙 スケジューラ	
認証情報 プリント種類 グラフィックス ▼	
<complex-block></complex-block>	ブリンタ:       ラウンジ複合機       ・         ブリセット:       標準       ・         部数:       1       ダ丁合い       両面         ページ:       ・       すべて       ・         一開始:       1       終了:       1         用紙サイズ:       A4       ・       20.99 x 29.70 cm         方向:               認証情報       ・             認証管理モード:               ユーザー
(?) (PDF •)	(認証情報の設定)

21. 「認証情報の設定」ボタンをクリックします。「認証情報の設定」が表示されますので、「UserIDの 指定」のプルダウンから「IDを入力する」を選択します。

し User IDの指定:		
ログイン名を使用する 🛟		
User ID:	パスワード:	
	陪訂来早.	
番荷用ユー リーID:	MII DUL 101 -2 -	
) ジュブットに認証の3 力画画を実示する		
✓ 則回入刀した情報を表示する		
✓ User IDCトメイン名の人力又子を聴う		
▼ Account IDの入力文子を服 9		
? 標準に戻す キャンセル	ОК	

22. 「User ID」の項目に、下表を参考にユーザーID を入力し、「OK」をクリックします。

項目	入力情報
User ID	「アカウント通知書」に記載されている「ユーザ ID」

ドメイン名:	
User IDの指定:	
IDを入力する 🗘	
User ID:	パスワード:
abcde12345	
Account ID:	
蓄積用ユーザーID:	暗証番号:
○ジュブッとに認証の♪カ画面をまテオス	
前回入力した情報を表示する	
IV User IDとドメイン名の入力文字を隠す	¢
☑ Account IDの入力文字を隠す	

23. 「プリント」を押して印刷を実行します。

該当の複合機から出力が行えたら完了です。

- ※ 出力できない場合の確認事項
  - ドックのプリンタアイコンに印刷データが残ったまま消えない プリンタを作成する際、IPアドレスやキュー名の入力が誤っている可能性があります。(キュー 名の大文字小文字も区別します)
  - ドックからは消えているが、複合機のジョブ一覧に表示されない 認証情報の設定が誤っている可能性があります。